

Wykonanie instalacji odgromowych:

1. Budynek należy zabezpieczyć zgodnie z III poziomem ochrony odgromowej.
2. Rozmieszczenie przewodów uziomu poziomego 15mx15m, a przewodów odprowadzających co 20m.
3. Jako zwody poziome wykorzystano blaszane pokrycie dachu, attyki oraz czap kominów. Należy wykonać metaliczne połączenie pomiędzy blaszanym pokryciem dachu, a blaszanym pokryciem czap kominów oraz attyki.
4. Przewody odprowadzające z płaskownika FeZn 25x5mm układać na zewnętrznej ścianie budynku i połączyć od góry z blaszanym pokryciem dachu, a od dołu poprzez złącza kontrolne z uziomem otokowym.
5. Złącza kontrolne montować na zewnętrznej ścianie budynku na wysokości h=1,7m.
6. Wszędzie należy stosować materiały odporne na korozję zgodnie z polskimi normami.
7. Po wykonaniu instalacji odgromowej należy dokonać pomiarów rezystancji.
8. Całość prac wykonać zgodnie z normą PN–EN 62305.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROel

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektowanie, kosztorysowanie
ul. Kelles–Krauza 13 lok.U7
26 – 600 RADOM
tel.: 0502469886, 0502575018
e–mail: biuro@proelektryk.pl

OBIEKT:
SZKOŁA Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ
142506_2–Przytyk, 0037–Wrzos,
dz.nr 136; ark.1
Miejsowość Wrzos gmina Przytyk

INWESTOR:
GMINA PRZYTYK
ul.Zachęta 57
26–650 Przytyk

TYTUŁ RYS.
Plan instalacji odgromowej – rzut dachu

AUTORZY PROJEKTU:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Jan Szerling	GP–III–7342/237/91	

BRANŻA	WERSJA	SKALA	DATA	NR RYS.
ELEKTRYCZNA		1:100	06/2012	2
FAZA PROJ. PW				