

Zastosowane oprawy:

1	10 x	Philips Gondola FWG200 2xPL-C/2P18W/830
2	3 x	Philips Pacific TCW095 PC 2xTL-D36W/830
3	3 x	Philips TCS097 P 1xTL-D36W/830
4	8 x	Philips TCS097 P 2xTL-D36W/830
P1	3 x	Plafoniera z kloszem mlecznym IP20
P2	2 x	Plafoniera szczelna z kloszem mlecznym IP44
Ew	3 x	Oprawa świetlówkowa ewakuacyjna z piktogramem OSF 1x9W; t=3h
Aw		Oprawy wyposażone w moduł oświetlenia awaryjnego t=3h

Obliczenia wykonane programem DIALUX na podstawie bazy opraw firmy PHILIPS
Stosować oprawy i osprzęt ww lub równoważe

OZNACZENIA:

- MSW - Miejscowa szyna wyrównawcza
- SS - Skrzynka sterująca syreną alarmową, wyposażenie wg schematu
- (W) - Wentylator kanałowy 1-faz. z wbudowanym czujnikiem ruchu zasilany z obwodu oświetlenia pomieszczenia P=8W
- (CB) - Gniazdo 230V pojedyńcze szczelne p/t z bolcem ochronnym pod termę pojemnościową
- O1+O2 GO1+GO6 - Numery obwodów oznaczenia jak na schemacie

WYKONANIE INSTALACJI:

1. Instalacje elektryczne oraz montaż osprzętu elektrycznego szczególnie w sanitariatch wykonać uwzględniając miejsca montażu urządzeń sanitarnych, tak by były zachowane normatywne odległości instalacji elektrycznych od tych urządzeń.
2. Instalacje wykonać pod tynkiem z osprzętem podtynkowym, w sanitariatach, pom. magazynowych, garażu i na zewnątrz budynku z osprzętem szczelnym.

Stosować przewody kabelkowe miedziane w izolacji 750V
- obwody oświetleniowe YDYżo3(4)x1,5mm; YKYżo3x2,5mm
- obwody gniazd wtyczkowych 230V - YDYżo3x2,5mm
- wszystkie gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym
- w sanitariatach gniazda szczelne IP44 z klapką

Wysokość montażu osprzętu:
- gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia instalować 0,3 m nad podłogą
- gniazda w garażu na wys. 1,0m
- gniazdo w sanitariacie na wysokości spodu termy pojemnościowej
- skrzynka sterownicze syreną alarmową na wys. 1,4m
- łączniki instalować 1,4m nad podłogą
- oprawy naścienne na wysokości ok. 2,2m

3. W złączu licznikowym dokonać rozdziału przewodu PEN na N i PE i przyłączyć w tym miejscu do projektowanego uziomu otokowego.
4. W pom. sanitariatów zamontować miejscowe szyny wyrównawcze i wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze.

OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI: TN-S

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PROel
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektowanie, konstrzysowanie
ul. Kelles-Krauza 13 lok.U7
26 - 600 RADOM
tel.: 0502469886, 0502575018
e-mail: biuro@proelektryk.pl

INWESTOR:

URZĄD GMINY PRZYTYK
26-650 PRZYTYK
UL. ZACHĘTA 57

TYTUŁ RYS.

Plan instalacji elektrycznych - rzut parteru

AUTORZY PROJEKTU:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Jan Szerling	147/K/75	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Dariusz Hernik	MAZ/0171/PWOD/04	

BRANŻA	WERSJA	SKALA	DATA	NR RYS.
ELEKTRYCZNA		1:50	06/2008	3
FAZA PROJ. PBW				